



Led-valonsäädin 100W

LED-VALONSÄÄDIN 100W

Himmentimet

Tuotesarjan kuvaus

Valonsäädin himmennettäville led-valaisimille ja led-lampuille sekä L- tai LC-muuntajille, 230 V halogeeneille sekä hehkulampuille 100 VA saakka. Minimikuorma 1 VA. Kytkeytyy painamalla päälle ja pois, himmennystä säädetään kiertämällä. Porraskytkentämahdollisuus sekä hienosäätömahdollisuuksia. Ei tarvetta nollajohtimelle. Pakkauksessa mukana Elko ja Exxact yhteensopivat kehykset. ABB ja Gira -kehyksiä (ABB ja Gira -kehykset eivät sisälly pakkaukseen) varten paketissa on mukana akselisovite 4/6mm, jolla saadaan osat sopimaan säätimeen. Automaattinen oikosulku-, ylikuumenemis- ja ylikuormitus suojaus. Ylijännitesuojaus 2 kV asti. Käyttö: vain kuivat sisätilat.

Tuotteen tekniset tiedot

Led-valonsäädin himmennettäville led-valaisimille ja -lampuille sekä L- tai LC-muuntajille. Voi käyttää myös 230 V halogeeneille ja hehkulampuille 100 VA saakka. Vain sisäkäyttöön kodin kuivissa tiloissa, IP20. Uppoasennus, ruuvikiinnitys. 1-100 VA. 230 V ~ 50 Hz. Kytkeytyy painamalla päälle ja pois päältä, himmennystä säädetään kiertämällä. Porraskytkentämahdollisuus.

Myyntierä

Paketti 40 kpl

Nro 2623306



6 435 200 251 220

