



Roterande LED-dimmer 100W

ROTERANDE LED-DIMMER 100W

Ljusregulator

Beskrivning av produktserien

Ljusregulator för dimbara LED-armaturer och LED-lampor samt L- eller LC-transformatorer, 230 V halogen samt glödlampor upp till 100 VA. Minimibelastning 1 VA. Ansluts genom att trycka på och av, dimningen regleras med vridning. Stegkopplings- och fininställningsfunktion. Inget behov av nollledning. I förpackningen medföljer två olika infattningar, som är kompatibla med ABB:s Jussi och Impressivo, Exxakt från Schneider, Elko RD 16 samt Gira-produkter (ABB and Gira infattningar ingår inte i paketet). Anpassningsadapter 4 mm -> 6 mm medföljer. Automatiskt kortslutnings-, överhettnings- och överbelastningsskydd. Överspänningsskydd till 2 kV. Endast för torra inomhusutrymmen.

Tekniska detaljer

LED-ljusregulator för dimbara LED-armaturer och LED-lampor samt L- eller LC-transformatorer. Kan användas också för 230 V halogen samt glödlampor upp till 100 VA. Endast för inomhusbruk i torra utrymmen i hemmet, IP20. Infälld montering, skruvfäste. 1-100 VA. 230 V ~ 50 Hz. Ansluts genom att trycka på och av, dimningen regleras med vridning. Stegkopplingsfunktion.

Antal i förpackning

Förpackning 40 st

Nr 2623306

E-nr (SWE) 1360555



6 435200 251220

