



## Handy

Handy 1100 IP21 14W 830/840 DSO WH

## Työpistevalaisin

### Tuotesarjan kuvaus

Suosittu Airam Handy työpistevalaisinsarja on suunniteltu keittiön välitilojen ja kodinhoitohuoneen työtasojen yleisvalaistukseen. Ennen asennusta valaisimen väriämpötilaksi valitaan 3000 K tai 4000 K. Handy-valaisimia on neljä pituutta ja tehoa. Voit pinta-asentaa Handyn suoraan tai 45° kulmaan. Sarjaan kuuluu myös valaisimet, joissa kaksiosainen maadoitettu pistorasia ja on/off-kytkin, jolla voit ohjata niitä valaisinkohtaisesti.

### Tuotteen tekniset tiedot

Handy 1100 DSO -työpistevalaisin keittiön välitilan tai kodinhoitohuoneen työtason yleisvalaisuun. Valitse valon sävy valkoisen (3000 K) tai viileän valkoisen (4000 K) väliä ennen asennusta. Valintakytkin valaisimen sisäpuolella. Led 14 W 1500 lm, valaisimen pituus 1100 mm. Valaisimessa on pistorasia. Kätisyys vaihdettavissa, soveltuu sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen. Pinta-asennus, läpijohdotettava ja ketjutettava 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Sisäkäyttöön, IP21.

### Myyntierä

Paketti 12 kpl  
Laatikko 144 kpl

Nro 4107112

