



Radar sensor

LED A60 840 1055lm E27 RADAR OP

Rörelsesensorlampa

Beskrivning av produktserien

Rörelsesensorlampor är utrustade med en inbyggd mikrovågssensor med lång räckvidd. Lampan tänds vid rörelse och lyser först i 45 sekunder. Om ingen ny rörelse upptäcks fortsätter lampan att lysa i ytterligare 15 sekunder med 50 % ljusstyrka innan den släcks. Rörelsesensorlampor finns med varmvit färgtemperatur 2700 K och kallvit 4000 K. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna.

Tekniska detaljer

Opal standardkupa LED-lampa från Radar-serien med rörelsesensor 7,8W, färgtemperatur klarvit 4000K, E27-sockel, 1055 lm, livslängd ca 15 000 h, mått $\varnothing$ 60 x 120 mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60 Hz. Under goda förhållanden reagerar lampan på rörelse på 5–8 meters avstånd och upp till 5 meters höjd. När rörelse upptäcks tänds lampan först i 45 sekunder. Om rörelse inte längre upptäcks fortsätter lampan i 15 sekunder på 50 % ljusstyrka innan den släcks. Radarn reagerar även genom lätta innerväggar. Val av armatur påverkar de angivna avstånden. Bra färgåtergivningindex CRI > 80. Kontinuerligt jämnt spektrum, inga färgförvrängningar. Ingen UV- eller IR-strålning. Innehåller ej kvicksilver. Tre års garanti.

Antal i förpackning

Förpackning 10 st
Låda 100 st

Nr 4713897
E-nr (SWE) 8296401



6 435200 284785

